Nr.p.k.	NOSAUKUMS	MARKA
1.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	EL-1
2.	ĢENERĀLPLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM	EL-2
3.	MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS AR EL. APGAISMOJUMU	EL-3
4.	MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM	EL-4
5.	MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS 2. STĀVA PLĀNS AR EL. APGAISMOJUMU	EL-5
6.	MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS 2. STĀVA PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM	EL-6
7.	MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS JUMTA PLĀNS AR ZIBENSAIZSARDZĪBU	EL-7
8.	DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS AR EL. APGAISMOJUMU	EL-8
9.	DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM	EL-9
10.	DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS 2. STĀVA PLĀNS AR EL. APGAISMOJUMU	EL-10
11.	DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS 2. STĀVA PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM	EL-11
12.	DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS JUMTA PLĀNS AR ZIBENSAIZSARDZĪBU	EL-12
13.	SADALNES GS1 APRĒĶINU SHĒMA	EL-13
14.	SADALNES GS2 APRĒĶINU SHĒMA	EL-14
15.	GALVENO MATERIĀLU SARAKSTS	EL-15

Projekta risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Inženiere Viktorija Adītāja

LEEA 71-02-20
(licences Nr., sertifikāta Nr.)

24.02.2012.g. _____
(datums) (paraksts)

Paskaidrojuma raksts

1. Elektrotīkla spriegums 400/230V.
2. Pieslēgums - esošā uzskaites sadalne.
3. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt AS "Sadales tīkls" slodzes palielinājumu.
4. Mežniecības kantora ēkas 1. stāvā telpā nr.1 montēt galveno spēka sadalni GS1.
5. No esošās uzskaites sadalnes līdz spēka sadalnei GS1 guldīt kabeli NYY-4x25mm^2.
6. Divstāvu dzīvojamās ēkas 1. stāvā telpā nr.1 montēt galveno spēka sadalni GS2.
7. No spēka sadalnes GS1 līdz spēka sadalnei GS2 guldīt kabeli NYY-4x16mm^2.
8. Divstāvu dzīvojamās ēkas apkures telpā montēt spēka sadalni SS1 iekārtu barošanai.
9. Ventilatoru montāžas vietas precizēt darba gaitā. Tos piegādā firma, kas uzstāda šis iekārtas.
10. Projektā tika paredzēta ventilatoru atslēgšana ugunsgrēka gadījumā.
11. Apgaismojuma ieslēgšanai teritorijā un uz fasādes tika paredzēts krēslas relejs.
12. Grupu tīklus montēt ar vara kabeļiem segti - zemapmetuma, reģipša sienās - PVH caurulēs.
13. Apgaismes armatūru markas un montāžas vietas precizēt darba gaitā pie pasūtītāja un arhitekta.
14. Sienas kontaktu un slēdžu markas un montāžas vietas precizēt pie pasūtītāja un arhitekta.
15. Slēdžu montāžas augstums 0,9m. Sienas kontaktu - 0,3m, vai kā norādīts plānos.
16. Kabeļus guldīt 0,7m dziļumā, zem braucamās daļas - 1,0m PVC caurulē.
17. Izveidot zemējuma kontūru. Zemējuma kontūra pretestībai jābūt R≤4Om. Ja šīs nosacījums neizpildās, tad kontūru jāpapildīna, iedzenot papildus stieņus.
18. Izveidot zibensaizsardzības kontūru.

Objekts	Mežniecības kantora ēkas un divstāvu dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Mellupi, Ķekavas pag., Ķekavas nov.	Rasējuma nosaukums	Vispārīgie rādītāji Elektroapgāde
Pasūtītājs	Ķekavas novada pašvaldība		
Ģenerālprojektētājs	tālr.: +371 29228183 e-pasts:artis_gedrovics@inbox.lv Liepājas iela 31-1, Rīga LV-1002, LATVIJA	SIA "D&V Projekts" Būvkomersanta Reģ. Nr.: 4529-RA Saules iela 110-60, Ventspils mob.: (+371) 6 752 50 14 e-pasts: birojs@dunvprojekts.lv	Projekta Nr. DV/002-12 Datums 2012.02. Mērogs -
Būvprojekta vadītājs	arhitekts A.Gedrovics	Būvprojekta daļas vadītājs Projektētājs	V. Adītāja V. Adītāja
		Proj. stadija TP	Marka EL / Lapas Nr. 1